

Felhasználói kézikönyv Sunell Hálózati IP rögzítőihez







Adószám: 11365073-2-42 Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Tartalomjegyzék:

Hálózati rögzítők tulajdonságai, összehasonlítása	
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Bejelentkezés	4. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Élő kép	5. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Archív visszanézés	7. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Riasztás kezelés	8. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Gyors beállítás	9. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Merevlemezek beállítása	14. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Tárolók beállítása	15. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Kamerák beállítása	16. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – NVR beállítása	17. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Online felhasználók	18. oldal
Közvetlen és web alapú hozzáférés – Kijelentkezés	18. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS Szoftverrel – Indítás, bejelentkezés	19. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS – Élő kép	20. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS – Archív visszanézés	22. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS – Riasztás kezelés	23. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS – Rendszer kezelés	25. oldal
Hálózati rögzítő használata IMS – Letöltéskezelő	26. oldal

Android és iOS kliens	. oldal
-----------------------	---------



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

## Hálózati rögzítők tulajdonságai, összehasonlítása:

	Kamera	Merevlemez	POE	LAN	I/O
SN-NVR10/01E3/004NSE	4	1	-	100M	-
SN-NVR10/01E3/008NSE	8	1	-	100M	-
SN-NVR10/01E3/016NSE	16	1	-	1000M	-
SN-NVR10/01E3/004NSEP4	4	1	4	100M	-
SN-NVR10/01E3/008NSEP8	8	1	8	100M	-
SN-NVR10/02E3/004NSEP4	4	2	4	100M	-
SN-NVR10/02E3/008NSEP8	8	2	8	100M	-
SN-NVR10/01E4/004NSEP4	4	1	4	100M	1/1
SN-NVR10/04E3/016NSE	16	16	-	2x1000M	1/1
SN-NVR10/04E3/016NSE/P16	16	16	16	2x1000M	1/1
SN-NVR10/04E3/032NSE	32	32	-	2x1000M	1/1
SN-NVR10/08E3/016NSE	32	32	-	2x1000M	1/1

Az eszközök használata a felkonfigurálható merevlemezek, riasztási be- kimenetek és kamerák számától eltekintve megegyezik.



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Közvetlen és web alapú hozzáférés - bejelentkezés

A Sunell Hálózati rögzítői kezelhetőek közvetlenül az eszközre csatlakoztatott monitor és egér segítségével weboldalán keresztül és a kliens alkalmazásával.

A weboldalon keresztüli megtekintéshez Adobe Flash Player telepítésére van szükség.

A közvetlen kezelése és a weboldalon keresztüli kezelése azonos, ez a fejezet ezzel foglalkozik. Közvetlen hozzáféréshez csatlakoztasson egy legalább 1024x768 felbontású DVI, VGA, vagy HDMI csatlakozós monitort és egy USB csatlakozós egeret a rögzítőhöz. (DVI-VGA, DVI-HDMI csatlakozót a termék dobozában találja)

A weboldalon keresztüli belépéshez a webböngészőbe írja be az eszköz IP címét.

Az eszköz IP címét közvetlenül az eszközre csatlakoztatva tudja megnézni, beállítani.

Az eszközre történő belépéshez, nevet és jelszót kell megadni, ez alapértelmezésben: "admin" "admin".





Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Közvetlen és web alapú hozzáférés - élőkép

A rögzítőbe való belépés után egyből az élőkép menüben vagyunk. Ebbe a menübe való visszalépéshez a fent található "Élőkép" feliratra kattintva lehet.

A bal oldalon lehet kiválasztani a képosztást és a megjelenítendő kamerákat.

A kamera kép felett látható a kamera neve, kamerakép bezárásához kattintson a kamerakép jobb felső sarkában található "X" gombra

Zöld kamera ikon jelzi, ha van kapcsolat a kamerával, piros ha nincs.

A kamera képen a jobb oldalon látható az adott kamerakép rögzítésének állapota. Zöld "Felvétel" felirat jelzi a rögzítést.

Osztott nézet és 1 nagy kép között a képre dupla kattintással lehet váltani.





Adószám:	Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:	Bank: RAIFFEISEN BANK
11365073-2-42	Cg.01-10-044636	12072507-00328591-00100001

A kamera képére jobb egérgombbal kattintva feljön a kamera képéhez tartozó menü:

- "Felirat mutatása" kapcsoló kikapcsolja a kamera feletti feliratokat.

- "Érzékelő beállítása" menüponttal a kamera szenzorának beállító menüjébe jutunk.

- "Teljes kép mutatása" kapcsolóval tudjuk kiválasztani a teljes képnézetet, pl. ha egérrel belenagyítottunk.

- "Összes debug információ" kapcsolóval ki/be kapcsolhatjuk az eszköz fejlécében a technikai információkat.

- "Videó folyam 1" és "Videó folyam 2" kapcsolókkal választhatunk, hogy a kameránál milyen minőségű képet akarunk megjeleníteni. Az első stream mindig a beállított legjobb minőséget adja a 2. egy kisebb méretű, kisebb sávszélesség igényű stream-et.

- "3D" kapcsoló bekapcsolásával a a képre kattintva vezérelhető a PTZ kamera.

- "PTZ" kapcsoló csak közvetlen kapcsolat esetén érhető el, ezzel lehet előhozni a PTZ kamera vezérlő menüjét.



ISO 9001



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Közvetlen és web alapú hozzáférés – archív visszanézés

A hálózati rögzítő által mentet felvételeket visszanézni és lementeni a "Playback" menüre előjövő ablakban lehet.

Bal felső listában lehet kiválasztani a megtekintendő kamerákat. Közvetlen kapcsolatnál 4 kamerát lehet egyidejűleg visszanézni, web alapon keresztül egyet.

Bal alul lehet kiválasztani a naptárban a visszatekintés napját.

Az alsó idősávon a bal egérgomb lenyomása után azt balra és jobbra mozgatva lehet navigálni az időben. Az időosztás részletességét az alatta lévő legördülő menüvel lehet növelni, csökkenteni.

Az alsó idősávon, ha folyamatos felvétel van az eszközről, akkor azt zöld csík jelzi.

Az alsó idősávon, piros csíkkal jelzi a mozgást, ha a kamerában volt beállítva mozgás detektálás.

C () 6 http://192.168.5.101/asppage/common/index.asp?ID=5723≶=25	ָΩ = C <u>Ø</u> Nvr ×				-	⊕ ☆ @
Élőkép	Visszajátszás	Riasztáskeresés	Gyors beállítás		Beállítás 🔻	Ð
Csatorna						
🗆 📺 1 MP						
🗆 📺 Halszem						
🗆 📾 3MP speed Dome						
CH-6						
🗆 💼 CH-7						
CH-8						
— СН-9						
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
— [] _ CH-12						
		Felvétel kivál	asztása Elindít	Mégsem Biztonsági ment		
Dátum						
(4) 4 04/2016 → >> Vas Hét Kedd Sze Cejit Pén Szo	11/04/2016 13:47:48	11/04/2016 11/04/2 14:02:48 14:17	2016 11/04/2016 7.48 14:32:48	11/04/2016 14:47:48		
03 04 05 06 07 08 09						
<b>10 11</b> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23						
24 25 26 27 28 29 30						
	Fókuszidő 14:17:48	0 Időtartom ány	1óra 🔻	Riasztás		

Lementendő időszak kijelölése:

- Jelölje ki a kamerát/kamerákat és a napot amikorról felvételt akar letölteni. Zöld szín jelzi a napokat, amikor volt felvétel.

- Vigye az időskálát a letöltendő időszak elejéhez és nyomja meg a "Elindít" gombot.

- Vigye az időskálát a letöltendő időszak végéhez, és nyomja meg a "Elindít" gomb helyén lévő "Leállítás" gombot. A kijelölt időszak az idősávon világoskékkel lesz jelölve.

- "Biztonsági mentés" gombra kattintva indíthatja el a letöltést a korábban kijelölt tárolóban. Erről a tárolók menüpontban olvashat részletesen.



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Közvetlen és web alapú hozzáférés – Riasztás kezelés

Ha a kamerában volt beállítva:

- Mozgásérzékelés,
- Riasztási bemenet érzékelés,

Akkor az ezek által generált riasztásokat lehet kilistázni. Ennek menete:

- Bal felső menüben válassza ki az eszközt,
- Bal alsó mezőben válassza ki a dátumot. A pirossal jelzett napokon volt esemény.

- A bal oldali mező melletti sávban látja idő szerint rendezve az eseményeket.

Ezek típusa között a fenti "Típus" típus kapcsolóból választva lehet választani.





Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Közvetlen és web alapú hozzáférés – Gyors beállítás menüpont

A Gyors beállítás ablakot a "Gyors beállítás" menüre kattintva lehet elérni.

- "Eszköz neve" mezőben lehet beállítani az eszköz nevét.
- "Eszköz idő" mezőben lehet beállítani az eszköz nevét.

- "kamera idő szinkronizálása" kapcsolóval lehet beállítani, hogy a kamerák ideje szinkronba járjon a rögzítőével.

- "Felhasználói fiók azonosítása" menüben lehet megadni, hogy a rögzítő milyen névvel, jelszóval próbáljon csatlakozni a kamerákhoz, a mezőbe kattintva lehet módosítani.

- "Hálózat" menüben lehet beállítani az eszköz hálózati kártyáit, ehhez válassza a LAN1 /LAN2-t.

A két hálózat nem lehet egy IP tartományban. POE-s rögzítő esetén a POE hálózat a LAN2.

- "DHCP" kapcsolóval lehet automatikusan beállítani az IP címet, ehhez szüksége van egy DHCP szerverre.

- Új kamerát a "Kamera keresése" feliratra kattintva tud felvenni.

- Kamerát törölni a kamera előtti négyzet bekapcsolása után a "Kamera törlése" feliratra kattintva lehet. Az alsó mezőben lehet konfigurálni a kamerákat.

CEL Inivision       Élőkép       Visszajátszás       Riasztáskeresés       Gyors beállítás         NVR Beállítás       Eszköz neve	Beálli
NVR Beállítás          Eszköz neve	OFF
Eszköz neve	OFF
Eszköz idő       11/04/2016 14:25:07       Image: Comparison of the synthetic	OFF
Kamera idő szinkronizálása     IP Cím     192.166       Lemez     Lemez3 ▼     Alhálózati maszk     255.255       Lemezcsoport     1 ▼     Elsődleges DNS szerver     192.11	
Lemez     Lemez3 •     Alhálózati maszk     255.255       Lemez Lemez3 •     Lemez3 •     Alapértelmezett átjáró     192.1       Elsődleges DNS szerver     192.1	5.101
Lemez Lemez - Alapértelmezett átjáró 192.1 Lemezosoport 1 - Elsődleges DNS szerver 192.1	.255.0
Lemezcsoport 1 - Elsődleges DNS szerver 192.1	68.5.1
	68.5.1
Felhasználható Felhasználható terület 2154.3GB	68.0.2
Részletek Formázás Leválaszt Állapot Kapcs	olódva
Sebesség	1Gbps
Kamera beállítás <u>Kamera keresése</u> <u>Kamera</u>	ra törlése
Állapot Csatornanév IP Cím Felvétel Videó folyam Riasztás moz	gásra
□ ➡ 1 Elérhetō O CH-1 192.168.5.197	
□ ↓ 2 Elérhetō O CH-2 192.168.5.36 ● Felvétel(7*24). Video folyam(stream1). stream1: 1920*1080 25fps VBR 6000kbps. Nincs hang felvétele. stream2: 640*360 1fps VBR 500kbps.	
<ul> <li>□ □ 3 Elérhetö ● 1 MP</li> <li>192.168.5.214</li> <li>192.168.5.214</li> <li>0 Felvétel(7'24).</li> <li>192.168.5.214</li> <li>0 Felvétel(7'24).</li> <li>192.168.5.214</li> <li>192.168.5.214</li></ul>	



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Az alsó mezőben lehet konfigurálni a kamerákat.

Kamera beállítás <u>Kamera keresése</u> <u>Kamera törlése</u>						
	Áilapot	Csatornanév	IP Cím	Felvétel	Videó folyam	Riasztás mozgásra
□ ₹ 1	Elérhető 💽	CH-1	192.168.5.197	<ul> <li>Felvétel(7*24).</li> <li>Videó folyam(stream1).</li> <li>Nincs hang felvétele.</li> <li>Lemezcsoport1.</li> </ul>	stream1: 1280°720 25fps VBR 3000kbps. stream2: 640°360 25fps VBR 1500kbps. stream3: 1280°720 12fps VBR 3000kbps.	26
□ ₹ 2	Elérhető 💽	CH-2	192.168.5.36	<ul> <li>Felvétel(7*24).</li> <li>Videó folyam(stream1).</li> <li>Nincs hang felvétele.</li> <li>Lemezcsoport1.</li> </ul>	stream1: 1920°1080 25fps VBR 6000kbps. stream2: 640°360 1fps VBR 500kbps.	٩.
□ <b>□</b> 3	Elérhető 💽	1 MP	192.168.5.214	<ul> <li>Felvétel(7*24).</li> <li>Videó folyam(stream1).</li> <li>Nincs hang felvétele.</li> <li>Lemezcsoport1.</li> </ul>	stream1: 1280*720 25fps ∀BR 3000kbps. stream2: 640*360 12fps. stream3: 1280*720 12fps ∀BR 3000kbps.	26
□ <b>□</b> 4	Elérhető 💽	Halszem	192.168.5.34	<ul> <li>Felvétel(7*24).</li> <li>Videó folyam(stream1).</li> <li>Nincs hang felvétele.</li> <li>Lemezcsoport1.</li> </ul>	stream1: 1920*1080 25fps VBR 6000kbps. stream2: 640*360 1fps VBR 500kbps. stream3: 1920*1080 12fps VBR 6000kbps.	۹.

Az állapot oszlopra kattintva lehet megtekinteni a kamera élő képét. A kamera nevét módosítani a Csatorna név oszlopba kattintva lehet.

🤗 Eszköz információk - Interne	
http://192.168.5.101/asppage/common/ipc_cl	ha
Kamera 1 ×	

IP Cím oszlopra kattintva lehet állítani a kamera IP címét.

.ac.too.3.tot. asppager commony inclueixionkparam.asproeviceId=100/servame=Web302480	areickhassworna=weinasseahasswornacserveriuott=121/10.01.02866666.00t=30001.0Cubauueilia=10
P Protokoll	IPv4
P Cím	192.168.5.19
Alhálózati maszk	255.255.255.
Alapértelmezett átjáró	192.168.5.
Elsődleges DNS szerver	192.168.5.
Vlásodlagos DNS szerver	192.168.0.
VITU(800-1500)	150
	All-1-1
	Aikaimaz



Adószám:	Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:	Bank: RAIFFEISEN BANK
11365073-2-42	Cg.01-10-044636	12072507-00328591-00100001

Felvétel oszlopra kattintva lehet beállítani a felvételi szabályokat.

Ütemezett felvétel kapcsolóval lehet ki / be kapcsolni, hogy legyen-e folyamatos rögzítés.

Bekapcsolt állapotba "7\*24" opció esetén heti hét nap 24 órájában, azaz folyamatos lesz a rögzítés.

"Ütemezés" kapcsoló választása esetén lehet egyéni rögzítési időrendet hozzáadni.

"Hang felvétele" kapcsoló bekapcsolásával a kamerára köthető / egyes kamera típusokban található mikrofon hangját lehet rögzíteni.

"Lemezcsoport" mezőben lehet kiválasztani, melyik lemezcsoportba történjen a kamera rögzítése. Lemezcsoportok feladatáról a "merevlemezek beállítása" pontban olvashat részletesen.

Tárolási csoportoknál a "Felülírás" opció esetén addig rögzíti az NVR a kamera képét, amíg az adott lemez meg nem telik, ez után mindig a legrégebbi felvételt törli automatikusan.

"Mentett napok" opció választása esetén megadható, hogy hány napnyi felvételt mentsen a rögzítő.

Ø Felvételi szabályok - Internet Explorer	
http://192168.5.101/asppage/common/recordpolicyparam.asp?deviceId=1&userName=web562486user&password=web562489password&serverHost=127.0.0.1&serverPort=3	10001&channelId=1&channelNa
Ütemezett felvétel	ON [
Felvételi szabályok	7*24 🗸
Hang felvétele	[ ] OFF
Lemezcsoport	1 🕶
Tárolási szabályok	Felülírás 🔻
Videó folyam	1-
OK	Mégsem



"Videó folyam" mezőben adható meg, hogy a kamera melyik videó folyamát szeretnénk menteni. A kamera videó folyamát a "Gyors beállítás" menü Videó folyam oszlopába kattintva lehet módosítani.

Videó folyam ID	1 🕶
Név	stream1
Videó kódolás típusa	H264 High Profile -
Hangkódolás típusa	G711_ALAW▼
Felbontás	1920x1080 🕶
Képsebesség(fps)	12
l framek	50 🗸
Adatsebesség típusa	VBR
Adatsebesség(kbps)(500-12000)	3000
Minőség(1-9)	05

Videó folyam ID mezőben lehet kiválasztani, melyik videó folyamot szeretnénk módosítani. Minden kamerának (2.0 FW-től vagy újabbtól) 3 videó folyama van.

Az első és második videó folyam egymástól függetlenül állítható. A harmadik videó folyam az az első vagy második videó folyam fele negyede vagy nyolcada lehet.

Videó folyam ID	3-
Név	stream3
SVC Videofolyam	
alap videófolyam azonosító	1 -
P Fram szám	1/2 -

A Gyors beállítás felvétel oszlopánál adható meg, hogy a rögzítő melyik videó folyamot rögzítse.

A rögzítő egy teljes kép megjelenítésekor az első videó folyam képét mutatja.

A rögzítő osztott képnézetnél mindig a 2. videó folyamot kéri el a kamerától, így azt érdemes kisebbre állítani, mint az 1. videó folyam. Az élő képen teljes és osztott nézetnél is választható, hogy melyik videó folyamot akarjuk megjeleníteni.

Videó kódolás típusa H264 Base, H264 Main, H264 High, MJPEG.

MJPEG tömörítés esetén a kamera a képsebesség (FPS) darabszámú képet készít másodpercenként. H264 Tömörítés esetén egy kép elkészítése után I frame értéknél megadott számú képkockán keresztül csak a változást készíti el a kamera, így jelentős képméret csökkentést lehet elérni, ha a kép teljes tartalma nem változik folyamatosan. (Például, ha az I Frame 49 és az FPS 25, akkor a kamera készít 1 teljes képet, majd 49 képkockán keresztül csak a változást küldi el, tehát 2 másodperc múlva lesz újra egy teljes kép ISO 9001



Adószám:	Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:	Bank: RAIFFEISEN BANK
11365073-2-42	Cg.01-10-044636	12072507-00328591-00100001

generálva.) Az állandó területet néző kameráknál javasolt az I-frame számot 25-50 közé állítani.

Ha a kép teljes tartalma változik folyamatosan (Pl. PTZ kameráknál) akkor érdemes az I frame-et 1-3 közé állítani, hogy ne essen szét a kép.

A H264 Base profilhoz képest jobb a H264 Main profil, mert támogatja a váltott soros képátvitelt, amivel nagyobb tömörítést lehet elérni. Ehhez képest még jobb a H264 High profil, mert az támogatja a 4x4 és 8x8-as adaptív tömörítést, amivel még nagyobb tömörítést lehet elérni. Javasolt a H.264 tömörítés használata.

Az adatsebesség típusánál állítható, hogy CBR, vagy VBR típusú legyen a tömörítés.

CBR tömörítés esetén a kamera úgy tömöríti a képet, hogy az adatsebességnél megadott értékkel küldje a kamera a videó adat folyamot. (Például 2000 kbit/sec CBR beállításnál óránként 2000kbit/sec/8\*3600/1000=900 MB/Óra lesz az elmentendő videó folyam.)

VBR tömörítési mód esetén a tömörítés mértékét a Minőség csúszkán lehet állítani 1 és 9 között. 1-es tömörítés a legtömörebb, de egyben legrosszabb minőségű is, 9-es tömörítés a legjobb minőségű, de egyben a legnagyobb adatfolyamot eredményező tömörítési mód. Gyakorlatilag a 6-8 tömörítési módot szoktunk használni. VBR tömörítés esetén az adatmennyiség értéknél megadott érték a maximum amivel а kamera küldi а videó folyamot. (Például 2000 kbit/sec VBR beállításnál óránként 2000kbit/sec/8\*3600/1000=900 MB/Óra lesz maximum az elmentendő videó folyam, de ha képtartalom kevesebbet változik akkor lényegesen kevesebb. VBR tömörítési móddal nagyon sok tárhelyet lehet spórolni.

2 Megapixeles kameráknál, ha a képtartalom nem változik folyamatosan, elégséges képminőséget szokott adni a 2 megabit/sec sebesség. 4-8 megabites kameráknál ajánlott magasabb értéket 3000-6000 kbit/sec közötti értéket megadni.



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

### Közvetlen és web alapú hozzáférés – Merevlemezek beállítása menüpont

Merevlemezek beállítása menüpontot a lehet.

gombra kattintva lehet előhozni. Bezárni a "x" gombbal

Lemezt kiválasztania a "Tárolás" mezőben lehet.

Lemezeket lemezcsoportokba lehet szervezni, a kameráknál meg lehet adni, melyik lemezcsoporthoz tartozzanak. Minden lemez egy lemez csoportban lehet, de egy csoportban lehet több lemez is.

Ha egy lemezcsoportban több lemez van, akkor azokra párhuzamosan történik a rögzítés, ilyenkor mindegyik lemezen megtalálhatóak lesznek a felvételek, lemezhiba esetén sem veszik el információ.

Ha nem akarunk párhuzamos rögzítést, akkor mindegyik merevlemezt külön csoportba kell rakni, a kamerák beállításánál pedig a kamerákat elosztani külön csoportokba.

Lemezcsoportokat a "Lemezcsoport" mezőben lehet kiválasztani.

"Felhasználható terület" mező mutatja a lemezen felhasználható területet.

"Részletek" gombra kattintva feljövő ablakban lehet megtekinteni a lemez állapotát, foglaltságát.

"Formázás" gombra kattintva lehet letörölni a lemez tartalmát.

"Leválaszt" gombra kattintva lehet leválasztania a lemezt a rögzítőről, ezután ki lehet venni azt a rögzítőből.

Lemeztulajdonságok - Internet Explorer			Starolás - Internet Explorer	
http://192.168.5.3/asppage/common/nvr_recorddirdetail.a	asp?ID=65365≶=25		6 http://192.168.5.3/asppage/common/recorddirinfo.asp?ID=65365	
Lemez1			Lamaz	Lomost -
Felhasznált terület	1,820,544,000KB	1736.2GB	Leniez	LEHIEZT
Felhasználható terület	132,363,264KB	126.2GB		
Kapacítás	1,952,907,264KB	1862.4GB		HDD
				Lemez1
			Állapot	Felhasználható
			Lemezcsoport	1•
			Felhasználható terület	126.2GB
				Részletek Formázás Leválaszt
	Használatban93.22%			Frissit



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Közvetlen és web alapú hozzáférés – Tárolók beállítása

A tárolók beállítása menüt a kattintva lehet előhozni.

A "Mentés útvonala" mezőben lehet beállítani, hogy a rögzítőre mentett felvételeket hova tárolja a rögzítő.

Ez elehet egy merevlemezre dugott USB pendrive, HDD, vagy CIFS, NFS rendszerű hálózati tároló.

A "Felvétel fájl mérete" mezőben lehet megmondani mekkorára darabolva mentse le a fájlt.

Az alsó mezőben látható, ha éppen van folyamatban aktuális mentés, annak az állapota.

Ø Mentési lista - Internet Explorer	
http://192168.5.3/asppage/common/Backup.asp?ID=65365	
Mentés útvonala	Válaszon útvonalat 🚞
Felvétel fájl mérete	128M 🕶
Alkönyvtár automatikus létrehozása	Kamera IP cím ▼
Felvétel fájl típusa	TS(*.ts) Fájl ▼
Felvétele összefűzése	ON (alla)
Biztonsági mentés Előzmény Állapot Százalék Kamera	Idő
apot Teljes méret Felhasználható terület	
	Elindít Leálilítás   Torlés
OK Mégsem	Elindít Leállítás Torlés
OK Mégsem >	Elindít   Leállítás   Torlés



Adószám: 11365073-2-42 Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

### Közvetlen és web alapú hozzáférés – Kamerák beállítása

A rendszerbe már felvett kamerákat beállítani a "Beállítás- Kamera Beállítás" feliratra kattintva lehet. A bal felső listában válassza ki a beállítandó kamerát.

A bal alsó mezőben tudja kiválasztani, hogy a kamera melyik paraméterét szeretné módosítani.

Attp://192.168.5.4/asppage/comm	pn/index.asp?ID=62252≶=25	- C Ø Nvr ×		⊕ ☆ @
	Élőkép Vis	szajátszás Riasztáskeresés	Gyors beállítás	Beállítás 🕶 📑
Kamerák - → CH-1 - → CH-2 - → CH-3 - → CH-3 - → CH-5 - → CH-5 - → CH-6 - → CH-7 - → CH-8		Eszköz Infó Eszköz azonosíló Eszköz neve MAC cím Eszköz típus Cyártá neve	0811CD 151 5641APDN 00:1C:27:08:11:CD IPCAMERA Street	
CH-1 Eszköz Infó		Hardver verzió Szoftver verzió	V050141_2 v1.9.0702.1002.1.1.75.1.0	
Wideó folyam     Wideó folyam     Wideó folyam     Wideó folyam     Wizjel     Riasztás     Területkitakarás maszk		csatoma Mennyiség Riasztási bemenetek száma Riasztási kimenetek száma Soros portok száma	1 0 0 0	
		Hálózati kártya szá,a	1 Frissit	



Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Közvetlen és web alapú hozzáférés – NVR beállítása

A hálózati rögzítőt beállítani a "Beállítás - NVR Beállítás" feliratra előjövő ablakban lehet.

- "Deszköz infó" menüben az eszközről talál információkat.

- "Csatornakezelés" menüben a kamerákat lehet hozzáadni, törölni a rögzítőről.

- "Hálózat" menüben a rögzítő hálózati kártyáit lehet beállítani.

- "Eszköz port" menüben az eszköz hálózati portjait lehet módosítani.

- "Élőkép elrendezés" menüben lehet különböző élő kép nézeteket definiálni.

- "IP szűrő" menüben lehet IP engedélyezési és tiltási listákat létrehozni.

- "Dátum és idő" menüben lehet beállítani az eszköz idejét, ajánlott NTP szervert megadni.

- "Felvétel" menüpontban lehet a kamerák rögzítési módját beállítani.

- "Ütemezett felvétel" kapcsolót választva lehet időzített rögzítést választani

- "Videó folyam" legördülő menüben lehet kiválasztani, hogy a kamera melyik stream-jét akarjuk tárolni.

- "…" feliratra kattintva lehet részletesen beállítani a rögzítési tulajdonságokat.

- "Hálózati szolgáltatások" menüben lehet hálózati szolgáltatásokat konfigurálni.

- "DDNS" mezőben lehet a suenlddns.com ingyenes DNS szolgáltatást beállítani.

- "SMTP" menüben lehet az e-mail küldés beállításait megadni

- "ADSL Hálózat" menüben lehet beállítani, hogy az eszköz Router nélkül közvetlenül kapcsolódjon ADLS Modemre.

- "Riasztás" menüben lehet megadni, hogy riasztási bemenetre, kimenetre, lemez riasztásra mit csináljon a rögzítő. Itt lehet beállítani a mozgás alapú riasztást is.

- "Felhasználói fiókok" menüben lehet felhasználókat kezelni és őket csoportokba rendezni.

- "Eszköz napló" menüben lehet ellenőrizni az eszköz működését.

- "Karbantartás" menüben lehet az eszközt újraindítani, összes beállítását gyári alapértékre visszaállítani.

SUITELL Inview	Élőkép	Visszajátszás	Riasztáskeresés	Gyors beállítás	n 🚐 🤹		Beállítás 🕶 📑
R Beállitás		a Fo	köz Infó				
Eszköz Infó			KOZ IIIIO				
📮 Csatoma kezelés							
🗗 Hálózat		Eszköz	azonosító			0A8B2C	
Eszköz port		10.00			1126	1+24CEDE 88	
Élőkép elrendezés		0010			1120	DC34CODF BR	
D IP Filter		Eszköz	neve			×	
n Dátum és idő							
Selvétel		Eezko	tinue			MVP	
Hálózati szolgáltatás		ESZKU	upus			INVIG	
Riasztás		Gyártó	neve			Sunell	
Relhasználói fiókok							
Eszköz napló		Hardve	r verzió			V530040_1	
R Ütemezett újraindulás							
P Karbantartás		Szoftvi	er verzió		v1.6.0803.00	00.1.29.35.0.0	
		csator	ia Mennyiség			8	
		HDD N	lennyiség			1	
		_					
						Frissit	



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Adószám: Cg.01-10-044636 11365073-2-42

Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Közvetlen és web alapú hozzáférés - Online User menü

Az "Online User" menüben lehet kilistázni az eszközhöz éppen csatlakozott felhasználókat.



## Közvetlen és web alapú hozzáférés - Logout

A "Logout" feliratra kattintva lehet kilépni a rögzítőből, ekkor a rögzítés folytatódik, de újra név, jelszó kell a belépéshez.



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

Adószám: 11365073-2-42 Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Hálózati rögzítő használata NVR IMS Szoftverrel – Indítás, bejelentkezés

Az alkalmazást az asztalon található IMS ikonra kattintva lehet indítani.



Az alkalmazás használatához nevet, jelszót kell megadni ez alapértelmezésben "admin", "admin".

Im VIEW Inview Management Station
Felhasználó neve: admin Jelszó: ●●●●● ✓ Emlékezzen a jelszóra ✓ Automatikus belépés
▼ Magyar Belépés Mégsem



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

Adószám: 11365073-2-42 Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

# Hálózati rögzítő használata IMS – Élőkép

A program az élőkép elrendezéssel indul:





Adószám: 11365073-2-42	Bejegyezte:       Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:       Bank: RAIFFEISEN BANK         Cg.01-10-044636       12072507-00328591-00100001
Multiscreen	A Multiscreen mezőben lehet több képernyős módra váltani. Maximum 4 külön képernyőt tud kezelni a program.
Elrendezések	Elrendezések menüpontban lehet választani az előre beállított képernyő elrendezések közt. Ezeket a beállítások menüpontban lehet szerkeszteni.
	1,4,6,8-8-16,36,64-es elrendezés között lehet váltani a gombokkal
Eszkozok Eszkozok 192.168.5.58 E 16 CH NVR E Bemutatoterem 16 CH NVR E Halszem fal Halszem tárgyaló E Halszem tárgyaló CH-5 CH-5 CH-6	Az eszközök menüpontban vannak a programba felvett kamerák és rögzítők. Ezeket fogd meg és húzd módszerrel tetszőleges kamera kép helyre lehet helyezni
Riasztási információ 🔳 🔻	A riasztás menü mutatja a programba felvett eszközök riasztási információit.
	Multiscreen menü bekapcsolása / elrejtése
	Elrendezések menü bekapcsolása / elrejtése
<b></b> 9	Eszközök menü bekapcsolása / elrejtése
2	Riasztás menü bekapcsolása / elrejtése
$\searrow$	A kiválasztott kamera kép megjelenítése
)	A kiválasztott kamera kép megjelenítésének leállítása
ja j	PTZ kamera vezérlés megjelenítése, elrejtése



MULTI ALAR	M BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS	S SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Adószám: 11365073-2-42	Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636	Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001
	A kamera kép alatt és fölött lévő információs	s feliratok be és kikapcsolása.
0	<ul> <li>Pillanatkép készítése az épp lejátszás alatt lé A gombra kattintva lehet választani az alábbi - Egy pillanatkép készítése</li> <li>Folyamatos pillanatkép készítés</li> <li>A már elkészült pillanatképeket tartalmazó</li> <li>Pillanatkép beállítások módosítása (Menté beállításai, képformátum, Előnézet)</li> </ul>	vő kameráról. i menüpontokból: mappa megnyitása s helye, folyamatos pillanatkép
	Erre a gombra kattintva lehet a pillanatnyi m	onitor elrendezést elmenteni.
<ul> <li>Felirat mutatása</li> <li>Videofolyam információk megjelenítése Videó folyam</li> <li>Hang indítása Kaputelefon</li> <li>3D</li> </ul>	Az élőképre jobb egérgombbal kattintva a kö - Feliratok megjelenítése - Videófolyam információk megjelenítése - Videó folyam (itt lehet kiválasztani, megjelenítve az élőképen) - A kamerába épített mikrofon / hangbemene	övetkező menük érhetők el: melyik videófolyam legyen t hangját lehet bekapcsolni
	-Kaputelefon: A kamerának a hang ki mikrofonjának hangját	menetére küldi a számítógép
	3D: Csak PTZ kamerák esetén működő men nem csak PTZ vezérlőkkel lehet a kamerát f pontjára bökve lehet az a középpontnak meg automatikusan rázoomol az adott területre.	üpont, ha ezt bekapcsolja, akkor orgatni, hanem a kép tetszőleges gadni. Adott terület kijelölésekor

Ha rendelkezik PTZ kamerával, akkor a lenti "PTZ" ikonra kattintva feljövő ablakban tudja a kamerát vezérelni. Az ablakot bezárnia jobb felső lefele mutató nyíllal lehet.

PTZ	2				•
Lassan Gyors	Pozíció	Nyomvonal	Felderítés	Túra	Tétler 🔹 🕨
Nagyítás Fókusz + +		ID [ Hozzáad	Törlés	▼ Hivatkoz	tik



 Adószám:
 Bejegyezte:
 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
 Bank: RAIFFEISEN BANK

 11365073-2-42
 Cg.01-10-044636
 12072507-00328591-00100001

#### Hálózati rögzítő használata IMS – Archív visszanézés

A hálózati rögzítő által mentet felvételeket visszanézni és lementeni a "Playback" menüre előjövő ablakban lehet.

Bal felső listában lehet kiválasztani a megtekintendő kamerákat. A programon keresztül egyszerre 4 kamera képét lehet visszanézni

Bal alul lehet kiválasztani a naptárban a visszatekintés napját.

Az alsó idősávon a bal egérgomb lenyomása után azt balra és jobbra mozgatva lehet navigálni az időben. Az időosztás részletességét az alatta lévő legördülő menüvel lehet növelni, csökkenteni.

Az alsó idősávon, ha folyamatos felvétel van az eszközről, akkor azt ZÖLD csík jelzi.

Az alsó idősávon, PIROS csíkkal jelzi a mozgást, ha a kamerába volt beállítva mozgás detektálás.



Lementendő időszak kijelölése:

- Jelölje ki a kamerát/kamerákat és a napot amikorról felvételt akar letölteni. Zöld szín jelzi a napokat, amikor volt felvétel.

- Vigye az időskálát a letöltendő időszak elejéhez és nyomja meg a "Start" gombot.

- Vigye az időskálát a letöltendő időszak végéhez, és nyomja meg a "Start" gomb helyén lévő "Stop" gombot. A kijelölt időszak az idősávon világoskékkel lesz jelölve.

- "Backup" gombra kattintva indíthatja el a letöltést a korábban kijelölt tárolóban. Erről a tárolók menüpontban olvashat részletesen.



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cáchíróság:

Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Hálózati rögzítő használata IMS – Riasztás kezelés

Ha a kamerában volt beállítva:

- Mozgásérzékelés,
- Riasztási bemenet érzékelés,

Akkor az ezek által generált riasztásokat lehet kilistázni. Ennek menete:

- Bal felső menüben válassza ki az eszközt.
- Bal alsó mezőben válassza ki a dátumot. A pirossal jelzett napokon volt esemény.

- A bal oldali mező melletti sávban látja idő szerint rendezve az eseményeket.

Ezek típusa között a fenti "Type" típus kapcsolóból választva lehet választani.





Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Hálózati rögzítő használata IMS – Rendszer kezelés

A "System manager" ikonra kattintva lehet kezelni az NVR klienst.

- "NVR management" menüben lehet az, "Add" gombbal hozzáadni, a "Delete" gombbal törölni rögzítőt.

- A "Search" gombbal lehet eszközöket keresni a hálózaton.

- A "Live Video Loyout" mezőben lehet tetszőleges elrendezésű videó felületeket létrehozni.

- "Account" menüben lehet felhasználókat létrehozni, csoporthoz rendelni, csoportok jogosultságát meghatározni.

- A "System Warning" menüpontban lehet visszanézni a rendszerrel kapcsolatos eseményeket.

- A "System param menüben lehet beállítani, hova mentsen a szoftver, mekkora fájlmérettel.





MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Bank: RAIFFEISEN I

Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## Hálózati rögzítő használata IMS – Letöltéskezelő

A letöltéskezelőt a fő ablak jobb tetején található zöld lefele nyílra kattintva lehet elérni.

A letöltéskezelőben lehet megadni, a letöltés helyét, az alatta lévő mezőkben lehet visszanézni az aktuális és korábbi letöltéseket.





Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

## InView PRO Android és iOS mobil alkalmazás – Élőkép

Az alkalmazást Android telefonra és tabletere a Google Play áruházban, iPhone és iPad eszközökre az AppStore áruházból töltheti le ingyenesen.

Az alkalmazás az élőkép elrendezéssel indul.

Telekom HU	© ͡奈 .ıll .ı∥ 50%	13:39		
	live Preview			Fő funkció között lehet váltani: - Élőkép elrendezés - Visszajátszás - Eszközkezelő - Képek - Beállítás
	(+)			A megtekintendő rögzítőket, kamerákat lehet kiválasztani
				1-2-9-16-os nézet között lehet váltani
		~~~	[]	Teljes képernyős nézet kiválasztása
	•	24		Pillanatkép készítés az épen játszott élőképről
				Videofelvétel készítés az épen játszott élőképről
				PTZ kamerákat lehet vezérelni a kép húzásával
				A kamera első és második videófolyama között lehet váltani

Élőkép megtekintéséhez kattintson a ikonra válassza ki a a megtekintendő kamerákat. A kamera képek közt a kép balra, jobbra húzásával tud váltani.



Adószám: 11365073-2-42 Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

# Élőkép elrendezés, teljes képernyős nézet



Teljes képernyős elrendezés esetén az alábbi funkciókat érheti el:

101 NP.22X	Pillanatkép készítés az épen játszott élőképről
	Felvétel készítés az épen játszott élőképről
(PT2)	PTZ kamera vezérlés, ekkor a kép húzásával tudja a PTZ kamera irányát változtatni
	A kamera első és második videófolyama között lehet váltani. Az első videófolyam nagyobb felbontású, de több adatforgalmat generál, a második adatfolyam kisebb felbontású, de kisebb sávszélességet igényel.
	1-4-9-16-os nézet közötti váltás
	Élő kép lejátszás indítása, leállítása
	Ha a kamera rendelkezik beépített mikrofonnal / van rá külső mikrofon telepítve, akkor ezzel a gombbal lehet a hangátvitelt ki és bekapcsolni.
	Ha a kamerára van aktív hangszóró kötve, akkor a telefon mikrofonjának a hangját lehet átvinni, ha ez a gomb be van kapcsolva
3D	PTZ kamera vezérlés másik módja, ha ez be van kapcsolva, akkor a kép tetszőleges részére bökve az lesz a középpont. 2 újjal lehet a képben a nagyítást növelni, csökkenteni.
	Kilépés a teljes képernyős üzemmódból



Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

Cg.01-10-044636

MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

# Visszajátszás

Adószám:

11365073-2-42

A bal felső sarokban bökjön a

**m** 

ikonra a feljövő menüben válassza a Visszajátszás menüpontot.

A jobb felső sarokban bökjön a visszanézni

-00

ikonra és válassza ki melyik NVR melyik kameraképét szeretné

A kamera kiválasztása után válassza ki, melyik napról szeretne felvételt visszanézni.

jelölés jelzi, hogy melyik napokon volt felvétel. А

vodafone HU Telekom HU 🗹 🔞 🎅 . III . III 50% 🛙	13:38	vodafone HU Telekom HU <sup>©</sup> 奈 <b>. III . I</b> 86% <b>三</b> 8:58			vodafone HU Telekom HU 🖬 😰			il 86% 🔳 9:0 🕽				
	۵	<		lejátszás lista		<		Rög	zítési	idő		
		NVR				<		20	)16-0	6		>
		$\bigcirc$	NVR	Teszt NVR 1 csatorna Mennyiség4		Vas	Hét	Kedd	Sze	Csüt	Pén	Szo
Wisszajátszás				Kamera 1		29	30	31	1	2	3	4
Eszköz kezelő				Kamera 2		5	6	7	8	9	10	11
(丶) képek				Ures		12	13	14	15	16	17	18
				2MP 22x PTZ		19	20	21	22	23	24	25
						26	27	28	29	30	1	2
						3	4	5	6	7	8	9
	C					• Fel	vétel					
Beanntas () Sugo	6								ОК			
< 0 □			$\bigtriangledown$	0			<	1	0	(		

Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180 budapest@multialarm.hu

ISO 9001

Központi Ügyintézés: 7630 Pécs, Basamalom út 33. Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113 pecs@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejenyezte: Edvárosi Bíróság, mint Cágbíróság, Bapk: BAJE

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

# Visszajátszás

Telekom HU O 🔅 💭 13:46		
🕞 Visszajátszás 💳	20160601153537 13 14 15 16 17 18	A kép alatti csúszka húzásával tudja a visszajátszás időpontját módosítani
2016-06-01 15:35:37 Wed	8	A naptár ikonra kattintva tud másik napot választani
		A teljes képernyőre váltás ikonja
2MP 22x PTZ         2016-06-01         15:35:37           13         14         15         16         17         18	6	Pillanatkép készítése az éppen lejátszott felvételből.
		Felvétel készítése az éppen lejátszott felvételből.
		Lejátszás megállítása
		Hang ki és bekapcsolása
		Belenagyítás a képbe.



Adószám: 11365073-2-42 Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

# Eszköz kezelő

A bal felső sarokban bökjön a

G

ikonra a feljövő menüben válassza az Eszközkezelő menüpontot.

A szerkesztés gombra kattintva lehet eszközt módosítani, törölni.

Új eszközt az "+ Eszköz hozzáadása" menüvel lehet.

QR kód vagy IP cím megadásával adhat hozzá eszközt.

IP hozzáadás esetén IP címet kell megadni, Felhő szolgáltatás esetén a rögzítőn, a rögzítő dobozán, vagy a rögzítő beállítások menüjében található QR kód beolvasásával lehet hozzáadni a NVR-t.

vodafone HU Telekom HU	2	اn, ج©	ı⊪ 96% <b>SS</b> 10:12	vodafone HU Telekom HU		י ווי פּיס	96% 💌 10:12	vodafone HU Telekom HU	. R Ö	ıı <b>I .</b> ı∥ 97% <b></b> 10:22	
G		Eszköz kezelő	Szerkesztés	<	Eszköz	hozzáadás	a Ment	<	Eszköz hozzáa	dása Ment	
NVR				becenév				becenév			
$\bigcirc$	NVR	Teszt NVR 1 csatorna Mennyiség4	>	Eszköz típ	ous		IPC >	QR Code			
				Cím				Port		30001 🔇	
				Port			30001 🕴	Felhaszna	áló neve	admin 🛽	
				Felhaszna	áló neve		admin 😣	Jelszó			
				Jelszó							
+ Eszköz hozzáadása				Mentés és megtekintése				Mentés és megtekintése			
	$\triangleleft$	0			$\triangleleft$	0					

Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180 budapest@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. Bejegyezete: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Bank: RAIFF 42 \_\_\_\_\_\_Cg.01-10-044636 \_\_\_\_\_12072507-003

Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001

#### Adószám: 11365073-2-42

## Nyelv választás

A bal felső sarokban bökjön a

6

ikonra a feljövő menüben válassza a "Beállítások" (Angolul

"Settings)" menüpontot. Majd ott válasza ki a kívánt nyelvet. (Angol nyelvena "Language" felirat mellett kattintson és válassza a magyar nyelvet)





Adószám: 11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg.01-10-044636 Bank: RAIFFEISEN BANK 12072507-00328591-00100001