

GSM csere, SIM adatok megadása a *telepitok.multialarm.hu* webes felület segítségével

(1) Az ügyfélnek fel kell függeszteni a távfelügyeleti szolgáltatást.

- ügyfélkapun keresztül (<https://ugyfelszolgalat.multialarm.hu/>)
- telefonon jelszó megadásával (Távfelügyelet)

(2) A régi átjelzőt áramtalanítani kell.

(3) Lépjen be a <https://telepitok.multialarm.hu> weboldalra:

Bejelentkezés

Hexa pl.: BP1-ABCD; BP2-1234 stb..

- Adja meg a felhasználónevét
- Jelszavát
- Az ügyfélhez tartozó azonosítót
- vagy hexát (csak a példában említett formátumban lehet megadni!)

Amennyiben elfelejtette a felhasználónevét és jelszavát, kérem hívja a kereskedelmi kapcsolattartót vagy a programozó kollégákat.

Telepítői kapcsolattartó: 06-30-344-2801

Programozás: 06-1-666-2193

E-mail üzenetben a kereskedelem@multialarm.hu címre küldött levélben jelezheti a regisztrációval és jelszóval kapcsolatos igényeket, észrevételeket.

SIM adatok megadása ✕

GSM sorozatszámok 1.

GE20420345 ▾

SIM1

IP cím 1. Telefonszám 1.

SIM2

IP cím 2. Telefonszám 2.

Az adatok sikeres megadásáról jelzés szűrődik be az eseménylistába!

Mentés **Mégsem**

A legördülő menüből válassza ki az eszköz sorozatszámát.

Az IP címek és telefonszámok automatikusan beíródnak.

Megjelenítve sor oldalanként Keresés:

Belső idő	↑↓ Esemény	↑↓ Kód
2021.11.18 15:06:59	GSM adatok rögzítése sikeres	
2021.11.18 15:01:04	GSM.Rendszer Reszet	030500000
2021.11.18 15:01:02	KÉSO.GSM.Rendszer Reszet	830500000
2021.11.18 15:01:01	Ellenőrző Jelentés	160200000

- **A SIM adatok megadása és mentése után lehet az átjelző eszközt áram alá helyezni!**
- Le kell próbálni a rendszert: zárás, nyitás, riasztások és helyreállítások.
- Különös figyelemmel ellenőrizze **a következők helyreállítását**: akku; AC; doboz tamper és általános riasztás.
- A szerelés végeztével a „**Beiktat**” gomb megnyomásával a felfüggesztett távfelügyeleti szolgáltatás visszakapcsolható.